

Серия CS-BC1

Wi-Fi камера с базовой станцией

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Wi-Fi камера с базовой станцией серии CS-BC1 является интеллектуальной аккумуляторной Wi-Fi камерой со встроенным слотом для microSD-карты до 256 ГБ и встроенным микрофоном. Продукция EZVIZ разработана для развлечения, общения и обеспечения безопасности. Wi-Fi камера серии CS-BC1 представляет собой беспроводную камеру Full HD 1080p с перезаряжаемой батареей на 12900 мАч. Беспроводная конструкция обеспечивает гибкость установки камеры. Благодаря продукции EZVIZ вы можете общаться с близкими, наблюдать за успехами детей, когда находитесь вдали от дома, общаться со своими четвероногими друзьями, а также вести наблюдение за домом, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Основные функции

FHD

Видео 1080p



Перезаряжаемая литиевая батарея 12900 мАч



Двусторонняя аудиосвязь



Защита от попадания влаги и пыли: IP66

H.265


Видео H.265



Цветное ночное видение



Ночное видение (до 10 м)



Wi-Fi 2.4 ГГц



Детекция фигуры & человека (PIR-датчик)



Встроенный слот для microSD-карты (до 256 ГБ)

Размеры (ед. изм.: мм)



Спецификации

Модель	CS-BC1 CS-BC1-B1 CS-BC1-B2 CS-BC1-B3
Системные параметры	
Процессор	Высокопроизводительный встроенный SoC-процессор
Операционная система	Linux
Параметры камеры	
Матрица	2 Мп, 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Объектив	2.8 мм @ F1.6 , по диагонали: 128°, по горизонтали: 108°
Угол обзора	M12
Ночное видение	Дальность ИК-подсветки: 10 м, фильтр с автоматическим переключением
Параметры видео	
Видеосжатие	Smart H.265
Макс. разрешение	1920 x 1080 FHD
Частота кадров	50 Гц @ 25 к/с, 60 Гц @ 30 к/с. Адаптивная частота кадров при передаче по сети
DNR	3D DNR
WDR	DWDR
Параметры аудио	
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Качество аудио	Подавление шумов
Параметры сети и хранения	
Беспроводное соединение	Встроенный модуль Wi-Fi 2.4 ГГц
Настройка сетевых параметров	AP-подключение
Минимальные требования к сети	2 Мбит/с
Локальное хранение	Встроенный слот для microSD-карты (до 256 ГБ)
Облачный сервис хранения	Облачный сервис хранения EZVIZ
Событие	
Матрица	PIR-датчик обнаружения движения
Тревога	Настраиваемая тревожная область
Сирена	-
Основное	
Рабочие условия	От -20 до +45 °С, влажность 95 % или меньше (без конденсата)
Питание	Перезаряжаемая литиевая батарея 12900 мА•ч или DC 5 В
Потребляемая мощность	Макс. 5 Вт
Уровень защиты от попадания влаги и пыли	IP 66
Размеры продукта	Wi-Fi камера BC1: 104.76 x 62.80 x 62.80 мм; базовая станция: 81.97 x 63.97 x 160.22 мм
Размер упаковки	260.0 x 217.0 x 180 мм
Масса	1304 г

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 20 до плюс 45 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 45 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.